

190Aエンジンウエルダー



品名		190Aエンジンウエルダー		
型式	EGW190M-1	交流電源	電圧調整方式	インバータ式
メーカー	株式会社 やまびこ		相数	単相
発電方法	多極回転界磁型		定格電圧(V)	100
バッテリー	ジーエス・ユアサYTX14-BS		周波数(Hz)	50/60
燃料タンク容量 (ℓ)	約15		定格出力(kVA)	3.5
寸法mm (L×W×H)	730×545×647		定格電流(A)	35
乾燥質量 (kg)	96		力率	1
直流溶接電源	定格出力電流(A)	170	定格	連続
	定格負荷電圧(V)	26.8	名称	ヤマハ MZ360
	使用率(%)	50	型式	空冷4サイクル傾斜形 OHV式ガソリンエンジン
	定格回転速度 (min ⁻¹)	3600	排気量(L)	0.357
	無負荷電圧 (V)	MAX75	連続定格出力 kW/min ⁻¹ {PS/min ⁻¹ }	7.1/3600 {9.7/3600}
	電流調節範囲(A)	30~190	燃料の種類	自動車用ガソリン
	溶接棒(mm) ※別途料金	2.0~4.0	潤滑油容量 (L)	約1.1
		始動方法	セル・リコイルスターター式	
		スパークプラグ	NGK BPR4ES	

0100800004

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号
株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321

