

電動インパクトレンチ16 WR16SA



品名	電動インパクトレンチ16 WR16SA		
型式	WR16SA	全負荷電流(A)	5
メーカー	日立	消費電力(W)	480
使用電源	単相交流50/60Hz共用 電圧100V	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	1900{回/分}
能力	普通ボルト…M12～M22 高力ボルト…M12～M16	打撃数(min <sup>-1</sup> )	2100{回/分}
最大締付けトルク	360N・m{36.7kgf・m}	コード(m)	2心キャブタイヤコード2.5
モーター	単相直巻整流子モーター	質量(kg)	2.8(コードを除く)
		振動3軸合成値(m/s <sup>2</sup> )	17.4

2600100001

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号  
株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321